



AAP 2000 I





Frecventa	Hz	50
Model		AAP1000 I


● SPECIFICATII


-  **OHV**
Supape in capul pistonului pentru mentenanta usoara

 **Alarma de nivel ulei**
Cand nivelul uleiului este scazut, motorul nu va porni.

 **AVR**
AVR este un dispozitiv de control automat al tensiunii de iesire din generator

 **Protectie circuite**
Protectia circuitelor este un dispozitiv capabil sa decupleze consumatorii in caz de supracurent in limita anumitor valori

 **Voltmetru**
Este un indicator de tensiune la iesirea generatorului

 **Sistem de șoc**
Se utilizeaza in conditii de temperature scazuta si ajuta la pornirea sau functionarea motorului

AAP 2000 I

GRUPUL ELECTROGEN

Putere nominala	kW	1,70
	kVA	2,00
Putere maxima	kW	1,90
	kVA	2,30
Curent nominal CA	A	7,70
Curent nominal CC	AC Rated Current	6,00
Tensiune	V	230
Frecventa	Hz	50
Faze		1
Factor putere		0.8
Consum de carburant	L/h.	1,10
Autonomie	Ore	5,00
Nivel zgomot	dB(A)	64,00

MOTOR

Turatie	rpm	3600
Nr. de cilindrii		1,0
Tip combustibil		Gasoline
Capacitate ulei	L	0,4
Capacitate rezervor	L	3,2
Pornire		Rope

DIMENSIUNI

Latime	mm.	550
Lungime	mm.	305
Inaltime	mm.	460
Masa fara lichide	kg.	24,3