











# AAP 5500



Frecventa	Hz	50
Model		AAP 5500

## ● SPECIFICATII

- |  |  |
|--|--|
| <p> Nivel combustibil<br/>Indicatorul de nivel combustibil se afla pe rezervor</p> <p> OHV<br/>Supape in capul pistonului pentru mentenanta usoara</p> <p> Alarma de nivel ulei<br/>Cand nivelul uleiului este scazut, motorul nu va porni</p> <p> AVR<br/>AVR este un dispozitiv de control automat al tensiunii de iesire din generator</p> <p> Roti<br/>Transport usor</p> | <p> Protectie circuite<br/>Protectia circuitelor este un dispozitiv capabil sa decupleze consumatorii in caz de supracurent in limita anumitor valori</p> <p> Voltmetru<br/>Este un indicator de tensiune la iesirea generatorului</p> <p> Sistem de șoc<br/>Se utilizeaza in conditii de temperature scazuta si ajuta la pornirea sau functionarea motorului</p> <p> Filtru de aer din 2 elemente</p> <p> Rezervor de combustibil mare<br/>15-25 L</p> |
|--|--|

# AAP 5500

## GRUPUL ELECTROGEN

Putere nominala	kW	4,00
	kVA	5,00
Putere maxima	kW	4,50
	kVA	5,50
Curent nominal CA	A	17,30
Tensiune	V	230
Frecventa	Hz	50
Faze		1
Factor putere		0,80
Consum de carburant	L/h.	2,50
Autonomie	Ore	10,00
Nivel zgomot	dB(A)	72,00

## MOTOR

Turatie	rpm	3600
Putere	Hp	11,0
Nr. de cilindrii		1,0
Cilindree	mL.	337
Tip combustibil		Benzina
Capacitate ulei	L	1,1
Capacitate rezervor	L	25,0
Pornire		Sfoara

## DIMENSIUNI

Latime	mm.	695
Lungime	mm.	555
Inaltime	mm.	580
Masa fara lichide	kg.	78,0