













AAP 8000E3



Frecventa	Hz	50
Model		AAP 8000E3

● SPECIFICATII

-  Nivel combustibil
 Indicatorul de nivel combustibil se afla pe rezervor
-  OHV
 Supape in capul pistonului pentru mentenanta usoara
-  Alarma de nivel ulei
 Cand nivelul uleiului este scazut, motorul nu va porni
-  AVR
 AVR este un dispozitiv de control automat al tensiunii de iesire din generator
-  Baterie fara intretinere
-  Roti
 Transport usor
-  Protectie circuite
 Protectia circuitelor este un dispozitiv capabil sa decupleze consumatorii in caz de supracurent in limita anumitor valori
-  Prize de iesire plasate pe generator
-  Voltmetru
 Este un indicator de tensiune la iesirea generatorului
-  Sistem de șoc
 Se utilizeaza in conditii de temperature scazuta si ajuta la pornirea sau functionarea motorului
-  Filtru de aer din 2 elemente
-  Rezervor de combustibil mare
 15-25 L

AAP 8000E3

GRUPUL ELECTROGEN

Putere nominala	kW	6,00
	kVA	7,50
Putere maxima	kW	6,50
	kVA	8,00
Curent nominal CA	A	11,00
Curent nominal CC	A	8,00
Tensiune	V	400
Frecventa	Hz	50
Faze		3
Factor putere		1,00
Consum de carburant	L/h.	2,50
Autonomie	Ore	8,00
Nivel zgomot	dB(A)	76,00

MOTOR

Turatie	rpm	3600
Putere	Hp	15,0
Nr. de cilindrii		1,0
Cilindree	mL.	419
Tip combustibil		Benzina
Capacitate ulei	L	1,1
Capacitate rezervor	L	30,0
Pornire		Electrica

DIMENSIUNI

Latime	mm.	810
Lungime	mm.	540
Inaltime	mm.	575
Masa fara lichide	kg.	98,0