













# AAP 8000E



Frecventa	Hz	50
Model		AAP 8000E

## ● SPECIFICATII

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li> Nivel combustibil<br/>Indicatorul de nivel combustibil se afla pe rezervor</li> <li> OHV<br/>Supape in capul pistonului pentru mentenanta usoara</li> <li> Alarma de nivel ulei<br/>Cand nivelul uleiului este scazut, motorul nu va porni</li> <li> AVR<br/>AVR este un dispozitiv de control automat al tensiunii de iesire din generator</li> <li> Baterie fara intretinere</li> <li> Roti<br/>Transport usor</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li> Protectie circuite<br/>Protectia circuitelor este un dispozitiv capabil sa decupleze consumatorii in caz de supracurent in limita anumitor valori</li> <li> Prize de iesire plasate pe generator</li> <li> Voltmetru<br/>Este un indicator de tensiune la iesirea generatorului</li> <li> Sistem de șoc<br/>Se utilizeaza in conditii de temperature scazuta si ajuta la pornirea sau functionarea motorului</li> <li> Filtru de aer din 2 elemente</li> <li> Rezervor de combustibil mare<br/>15-25 L</li> </ul> |
|--|---|

# AAP 8000E

## GRUPUL ELECTROGEN

Putere nominala	kW	6,00
	kVA	7,50
Putere maxima	kW	6,50
	kVA	8,00
Curent nominal CA	A	26,00
Curent nominal CC	A	8,00
Tensiune	V	230
Frecventa	Hz	50
Faze		1
Factor putere		0,80
Consum de carburant	L/h.	3,00
Autonomie	Ore	8,00
Nivel zgomot	dB(A)	76,00

## MOTOR

Turatie	rpm	3600
Putere	Hp	15,0
Nr. de cilindrii		1,0
Cilindree	mL.	419
Tip combustibil		Benzina
Capacitate ulei	L	1,1
Capacitate rezervor	L	30,0
Pornire		Electrica

## DIMENSIUNI

Latime	mm.	810
Lungime	mm.	540
Inaltime	mm.	575
Masa fara lichide	kg.	98,0